

ПУЛЬТ МИКРОФОННЫЙ

- МЕТА 18630-8
- МЕТА 18630-16
- МЕТА 18630-24
- МЕТА 18630-32
- МЕТА 18630-40

ПАСПОРТ

ФКЕС 422413.196 ПС



Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).



СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ	6
4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6
5 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	6
6 УТИЛИЗАЦИЯ	6
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7
8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ	7
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

МП	- пульт микрофонный
ПУО	- прибор управления оповещением
ППУ	- прибор пожарный управления
ЦБ	- центральный блок

Пульт микрофонный соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», национальному стандарту ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики».



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт микрофонный МЕТА 18630-xx (далее – МП) входит в состав:

- прибора управления пожарного блочно-модульного для управления средствами речевого оповещения МЕТА 397 (далее – ППУ);

МП предназначен для работы в составе системы оповещения, совместно с приборами МЕТА 17950/17951, МЕТА 19960 и обеспечивает возможность речевого оповещения от микрофона, и запуска ранее записанных сообщений в ручном режиме.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики МП приведены в таблице 1. Внешний вид МП представлен на рисунке 1 и 2.

2.2 Степень защиты МП, обеспечиваемая оболочкой – IP41 по ГОСТ Р 14254-2015. По защищённости от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931 – обычное.

2.3 По устойчивости к электромагнитным помехам МП соответствует требованиям второй степени жесткости в соответствии со стандартами, перечисленными в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Прибор удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

2.4 МП рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в помещениях с регулируемыми климатическими условиями (без воздействия прямых солнечных лучей, непрерывного ветра, осадков, песка, сильной запыленности и большого скопления конденсации влаги) при:

- изменениях температуры воздуха от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$:

- изменивших температуры воздуха от 0 °С до +40 °С;
 - относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре +40°C и более низких температурах без конденсации влаги;

- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.)

2.5 Средний срок службы МП составляет не менее 12 лет. Вероятность возникновения отказа за 1000 часов работы не более 0,01. Наработка на отказ составляет не менее 105120 часов.

2.6 Безопасность МП соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 12.2.007.0

2.7 Конструкция МП не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

2.8 МП является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

2.9 МП выполнен в металлическом корпусе светло-серого цвета. Конструкция МП предполагает его установку на стол.

Таблица 1 Технические характеристики

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
		Длина	Ширина	Высота	
1	Пульт микрофонный МЕТА 18630-08	335	160	55	1,8
2	Пульт микрофонный МЕТА 18630-16	390	160	55	2,2
3	Пульт микрофонный МЕТА 18630-24	445	160	55	2,6
4	Пульт микрофонный МЕТА 18630-32	500	160	55	3
5	Пульт микрофонный МЕТА 18630-40	555	160	55	3,4
№ п/п	Наименование технической характеристики				Показатель
1	Выходной звуковой сигнал - цифровой				RS-485
2	Канал управления - цифровой				RS-485
3	Обеспечивает трансляцию ранее записанных фонограмм				да
4	Возможность прямой трансляции сообщений и управляющих команд				да
5	Диапазон воспроизводимых передаваемых частот сигнала микрофона, Гц				300 - 8000
6	Пульт формирует сигналы управления по интерфейсу RS485 через разъем RJ45. Длина линии связи, не более, м				1000
7	Пульт имеет ключ доступа для санкционированного управления приоритетом				да
8	Питание пульта осуществляется от ЦБ номинальным напряжением, В				+24
9	Потребляемый ток, не более, А - в дежурном режиме - в режиме оповещения				0,35 0,4



Рисунок 1. Внешний вид МП МЕТА 18630-16.

2.10 На всех модификациях лицевой панели МП расположены следующие индикаторы и органы управления:

- микрофон на гибком держателе и ЖКИ;
- ключ **ПРИОРИТЕТ**, в положении ВКЛ пульт обладает высшим приоритетом;
- индикатор **ПИТАНИЕ**, указывает на наличие напряжения питания по линии интерфейса или по входу «+24В»;
- индикатор **СВЯЗЬ** указывает на наличие связи с блоками ЦБ;
- индикатор **АВТ. ОТКЛ.**, сообщает об отключение возможности пуска речевого сообщения о пожаре в автоматическом режиме;
- индикатор **ПОЖАР** указывает на включение режима пожар;
- кнопка – индикатор **ПУСК** активация ручного режима работы;
- кнопка – индикатор **МИКР** активирует передачу звука с микрофона пульта на выбранную заранее ЛО;
- кнопка — индикатор **ТРАНСЛ** активирует трансляцию музыкального сопровождения, объявлений, записанных сообщений;
- кнопка – индикатор **ВСЕ ЗОНЫ** активирует передачу сигнала на все зоны оповещения одновременно.



Рисунок 2. Внешний вид задней панели МП.

2.11 На задней панели МП всех модификаций расположены следующие разъемы:

- разъём RJ-45 **RS-485** для подключения кабеля связи;
- сервисный разъём **USB** для подключения к персональному компьютеру;
- клеммы ЗВ линейного выхода 0,775В для передачи переговоров на аппаратуру записи;
- клеммы СК выхода типа "сухой" контакт для активации аппаратуры записи;
- кнопка Р.ПРОГ для перевода пульта в режим программирования.



3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

После получения МП аккуратно распакуйте его проведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений. При перевозке МП в условиях низких отрицательных температур необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 24 часов перед установкой и включением.

Не рекомендуется размещение МП вблизи радиаторов, систем дымоудаления и вентиляции, в загрязненных помещениях с повышенной влажностью.

Конструкция МП не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, в том числе во взрывопожароопасных помещениях.

Качество функционирования МП не гарантируется, если уровень электромагнитных помех в месте эксплуатации будет превышать уровни, установленные в технических условиях, а также при попадании на него химически активных веществ.

При установке и эксплуатации МП необходимо руководствоваться положением об утверждении «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правила устройства электроустановок» издания 6-7.

К работам по установке, техническому обслуживанию МП допускаются только лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей на напряжение до 1000 вольт, прошедшие инструктаж по ТБ и изучившие техническую документацию.

При устранении неисправностей допускается выполнять работы только при отключении питания МП +24В.

При нормальной работе и при работе в условиях неисправности ни один из элементов МП не имеет температуру выше допустимых значений, установленных в ГОСТ Р МЭК 60065. Поэтому специальных или особых мер по пожарной безопасности при эксплуатации пульта не требуется.

Все внешние соединения необходимо выполнять тщательно, во избежание повреждения МП, а также поражения пользователя электрическим током.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт микрофонный МЕТА 18630-xx	- 1 шт.
Коробка соединительная DR-2204	- 1 шт.
Паспорт ФКЕС 422413.196 ПС	- 1 шт.
Соединительный кабель (тип 57 длина 5 метров)	- 1 шт.
Ключи доступа для санкционированного управления приоритетом	- 2 шт.
Клеммник разъёмный 15EDGK 3.81-02Р	- 2 шт.
Упаковка	- 1 комплект

5 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

5.1 Транспортировка МП допускается к перевозке любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими нормативно-техническим документами, а именно по условиям 5 ГОСТ Р 15150.

При транспортировке МП необходимо обеспечить его размещение и крепление в устойчивое положение, во избежание столкновений друг о друга и стенками транспортного средства.

Транспортировка МП допускается при температуре окружающей среды от минус 50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40°C.

5.2 Условия хранения МП в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ Р 15150–69:

- складированию в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C, и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C;

- обеспечение к ним свободного доступа;

- не попадания в корпус токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и нарушающих изоляционный слой.

Допускается складирование МП в индивидуальной упаковке друг на друге не более чем в пять рядов.

5.3 Для консервации МП его необходимо поместить в полиэтиленовый пакет, пакет запаять, предварительно вложив в него 50 граммов селикогеля.

Допустимый срок хранения МП в индивидуальной упаковке без переконсервации составляет не более 12 месяцев.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

МП не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов. После использования своего ресурса МП должен быть передан на утилизацию в организацию, имеющие соответствующие лицензии и сертификаты.



7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие пульта микрофонного МЕТА 18630-хх требованиям технический условий ФКЕС 426491.397 ТУ при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации МП с даты продажи составляет 24 месяца.

7.2 Предприятие – изготовитель несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки оборудования, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии установки и технического обслуживания МП неквалифицированным персоналом.

7.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, МП безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием – изготовителем, при наличии гарантитного талона. Устранение неисправностей оборудования производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации продлевается, на время свыше которого оборудование находился в ремонте.

7.4 Возврат оборудования, в период действия гарантитного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру «ЗАО НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

8.1 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.397 ТУ соответствует требованиям «Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Рекламации по гарантитному обслуживанию отправлять по адресу:

ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литер Г.

Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. E-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.



9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт микрофонный

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| META 18630-8 ФКЕС 422413.196 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-16 ФКЕС 422413.197 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-24 ФКЕС 422413.198 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-32 ФКЕС 422413.199 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-40 ФКЕС 422413.200 | <input type="checkbox"/> |

заводской номер _____

упакован в индивидуальную потребительскую тару – полиэтиленовый мешок и коробку из картона, в которую вложен его паспорт. Упаковка произведена на предприятии–изготовителе НПП "META" согласно требованиям ГОСТ Р 9181 и действующей технической документации.

Начальник ОТК
МП

/ И. Краев /

«____» 202 года

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт микрофонный

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| META 18630-8 ФКЕС 422413.196 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-16 ФКЕС 422413.197 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-24 ФКЕС 422413.198 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-32 ФКЕС 422413.199 | <input type="checkbox"/> |
| META 18630-40 ФКЕС 422413.200 | <input type="checkbox"/> |

заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, требованиям технических условий ФКЕС 426491.397 ТУ действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК
МП

/ И. Краев /

«____» 202 года



**Научно-производственное
предприятие «МЕТА»**
199178, Россия, Санкт-Петербург
Б. О. 5-я линия, д.68, к.3, лит. «Г»
8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44
meta@meta-spb.com
meta-spb.com